

# **Frissítsd kézikönyv Patch**

- 1. előkészítés**
- 2. Hogyan lehet frissíteni a USB**
- 3. frissítési folyamat**
- 4. Hogyan kell kezelni a rendellenes esetek**


Április 7, 2015

# 1. előkészítés

- ① 150MB USB memória

## 2. Hogyan lehet frissíteni a USB

- ① A letöltött fájlok kicsomagolása.
- ② Ellenőrizze, hogy nem egy patch mappa és upgrade.lgu fájlt az alábbiak szerint.
- ③ Csatlakoztasson egy USB-eszközt a laptop, és másolja az összes fájlt a gyökérkönyvtárban USB stick.



<Fig. 2-1>

### 3. frissítési folyamat(1/4)

- ① Helyezze be az USB stick frissítési fájlt MediaNav.




- ② Kb 4 ~ 5 másodperc, egy felugró üzenet "Reading USB device ..." üzenet jelenik meg a képernyőn.



### 3. frissítési folyamat(2/4)

- ③ Nyomja meg az "Update" gombra, hogy elindítsa a frissítési folyamatot.
- Ez eltart körülbelül 6 ~ 7 másodpercig, amíg a frissítési folyamat befejeződik.
  - Miután a frissítés befejeződött, akkor újraindul a rendszer automatikusan.



<Fig. 3-3>

#### FIGYELEM


**NE távolítsa el az USB eszközt vagy kapcsolja ki a motort, amíg a frissítési folyamat befejeződik.**

✓ Ha véletlenül eltávolítja az USB, lásd <ábra. 4-1> a page7.

✓ Ha 「Software frissítést」 képernyő nem jelenik meg, kérjük, olvassa el <ábra. 4-4> a page8.

### 3. frissítési folyamat(3/4)

- ④ Frissítési folyamat automatikusan újraindul a rendszer újraindítása egyszer vagy kétszer.
- A rendszer újraindítása fog körülbelül 4 ~ 5 másodperc és frissítése eltart néhány percig. Miután a frissítés befejeződött, akkor újraindul a rendszer automatikusan.



<Fig. 3-4>

#### FIGYELEM


**NE távolítsa el az USB eszközt vagy kapcsolja ki a motort, amíg a frissítési folyamat befejeződik.**

- ✓ Ha véletlenül eltávolítja az USB, lásd <ábra. 4-2> a page7 és <ábra. 4-3> a page8.
- ✓ Ha hibaüzenet jelenik meg, kérjük, olvassa el <ábra. 4-4> a page8.

### 3. frissítési folyamat(4/4)

⑤ Frissítés teljes

- Az újraindítás után, a rendszer kész lesz az operációs frissített változata a 2 ~ 3 másodpercig.
- Miután a frissítés befejeződött után néhány perccel, a legújabb képernyőn frissítés előtt a rendszer megjeleníti.



<Fig. 3-5>


- ⑥ Amikor rendszer korszerűsítésének sikeresen befejeződött, kérjük, távolítsa el az USB memóriát.

## 4. Hogyan kell kezelni a rendellenes esetek(1/2)

- ① Amikor a frissítés megszakad eltávolításával USB véletlenül során 1. korszerősítése.
- Helyezze be újra az USB stick-HU és a frissítés megkezdéséhez újra.



- ② Amikor a frissítés megszakad eltávolításával USB véletlenül során 2. korszerősítése.
- Ebben az esetben van szükség, hogy az USB-stick-HU 90 másodpercen belül újra kell indítani korszerősítése .




### FIGYELEM

**NE távolítsa el az USB eszközt vagy kapcsolja ki a motort, amíg a frissítési folyamat befejeződik.**

## 4. Hogyan kell kezelni a rendellenes esetek(2/2)

- ③ Amikor nem behelyezése USB 90 másodpercen belül, miután véletlenül eltávolították az USB eszköz.
- A képernyő törlése gomb jelenik meg.
  - Ha megnyomja a "Mégse" gombra, korszerűsítése törlődik átmenetileg. Ha szeretné frissíteni a rendszert, kérjük, helyezze be az USB.



- ④ Ha nem találja a frissítést tartalmazó fájlt a root könyvtárba az USB eszköz.
- Ha nem találja a frissítést tartalmazó fájlt a root könyvtárba az USB eszköz.

